

RTU Adres	ASCII Adres(Hex)	Proses Değerleri	Veri Uzunluğu Okuma/Yazma
0101	0064	Ölçülen Akış Değeri	Long (4 byte) R_
0103	0066	Miktar Değeri	Long (4 byte) RW
0105	0068	Toplam Miktar Değeri (Totalizer)	Long (4 byte) RW

RTU Adres	ASCII Adres(Hex)	Set Değerleri	Veri Uzunluğu Okuma/Yazma
0269	010C	Flow Alarm Set Değeri	Long (4 byte) RW
0271	010E	Batch Counter Set Değeri	Long (4 byte) RW
0273	0110	Analog Çıkış Set Değeri	Long (4 byte) RW

R\_ :Sadece okunabilir  
\_W :Sadece yazılabilir  
RW :Okunabilir ve yazılabilir

RTU Adres	ASCII Adres(Hex)	Parametreler	Veri Uzunluğu Okuma/Yazma
0201	00C8	P-00 Giriş Polarite Seçimi (NPN/PNP)	Long (4 byte) RW
0203	00CA	P-01 Takometre için Ölçme Şekli (Pulse veya periyot)	Long (4 byte) RW
0205	00CC	P-02 Pulse Adedi Ölçme süresi	Long (4 byte) RW
0207	00CE	P-03 Periyot Ölçümü Zaman Aşımı	Long (4 byte) RW
0209	00D0	P-04 Takometre okuma girişi filtre zamanı	Long (4 byte) RW
0211	00D2	P-05 Gate/Start ve reset girişi için filtre	Long (4 byte) RW
0213	00D4	P-06 Takometre okuma fonksiyonu için 1. Çarpım faktörü	Long (4 byte) RW
0215	00D6	P-07 Takometre okuma fonksiyonu için 2. Çarpım faktörü	Long (4 byte) RW
0217	00D8	P-08 Sayıcı fonksiyonu için çarpım faktörü	Long (4 byte) RW
0219	00DA	P-09 Takometre göstergesi nokta pozisyonu	Long (4 byte) RW
0221	00DC	P-10 Sayıcı göstergesi nokta pozisyonu	Long (4 byte) RW
0223	00DE	P-11 Takometre Set butonu aktif/pasif	Long (4 byte) RW
0225	00E0	P-12 Sayıcı Set butonu aktif/pasif	Long (4 byte) RW
0227	00E2	P-13 Sayıcı Reset butonu aktif/pasif	Long (4 byte) RW
0229	00E4	P-14 Power on reset aktif/pasif	Long (4 byte) RW
0231	00E6	P-15 Takometre Alarm Çıkışı Fonksiyon Seçimi	Long (4 byte) RW
0233	00E8	P-16 Takometre Alarm Çıkışı Histerisiz Değeri	Long (4 byte) RW
0235	00EA	P-17 Takometre Alarm Çıkışı Çekmede gecikme zamanı	Long (4 byte) RW
0237	00EC	P-18 Takometre Alarm Çıkışı Bırakmada gecikme zamanı	Long (4 byte) RW
0239	00EE	P-19 Takometre Alarm Kontrolü için cihaz enerjilendiğinde gecikme süresi	Long (4 byte) RW
0241	00F0	P-20 Sayıcı Çıkışı Fonksiyon Seçimi	Long (4 byte) RW
0243	00F2	P-21 Sayıcı Çıkışı Pulse süresi	Long (4 byte) RW
0245	00F4	P-22 Sayıcı Çıkışı Normalde Açık/Kapalı Seçimi	Long (4 byte) RW
0247	00F6	P-23 Alt Gösterge Seçenekleri	Long (4 byte) RW
0249	00F8	P-24 Üst Gösterge Seçenekleri	Long (4 byte) RW
0251	00FA	P-25 Total Reset butonu aktif/pasif	Long (4 byte) RW



## PİKSEL PC01 DİJİTAL GÖSTERGE RS485 KODLARI

0253	00FC	P-26 Akış Ölçümü İçin RC Filtre Zamanı	Long (4 byte) RW
0255	00FE	P-27 Analog Çıkış İçin Alt Skala Değeri	Long (4 byte) RW
0257	0100	P-28 Analog Çıkış İçin Üst Skala Değeri	Long (4 byte) RW
0259	0102	P-29 Analog Çıkış Tipi Seçimi	Long (4 byte) RW
0261	0104	P-30 Analog Çıkış Fonksiyon Seçimi	Long (4 byte) RW
0263	0106	P-31 Haberleşme Adresi	Long (4 byte) RW
0265	0108	P-32 Haberleşme Hızı	Long (4 byte) RW
0267	010A	P-33 Modbus ASCII / RTU Seçimi	Long (4 byte) RW

### PİKSEL ÖLÇÜ AKIŞKAN KONTROL OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

1245 SOK. NO:49/101 YENİŞEHİR KONAK İZMİR

+90232 433 88 80

[www.pikselotomasyon.com](http://www.pikselotomasyon.com)